УДК 531.781.2

М. В. Басов, инженер-технолог I категории, e-mail: basov.vniia@gmail.com,

Д. М. Пригодский, ведущий инженер-исследователь,

e-mail: dprigodskiy@gmail.com,

ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики
им. Н. Л. Духова»

ИССЛЕДОВАНИЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА ДАТЧИКА ДАВЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ БИПОЛЯРНОГО ТЕНЗОТРАНЗИСТОРА

Проведены исследования высокочувствительной МЭМС преобразователя давления, основанной на функционировании электрической схемы дифференциального каскада с тензочувствительными активными (биполярные транзисторы n - p - n) и пассивными (резисторы p -типа) элементами. Представлен сравнительный анализ относительно аналогов на тензорезистивном мосте Уитстона.

Ключевые слова: чувствительный элемент, давление, дифференциальный каскад, тензотранзистор, тензорезистор, температурные характеристики, шум

Введение

Современные разработки резистивных чувствительных элементов (кристаллов) датчиков давления (ДД) в виде микроэлектромеханической системы (МЭМС) стремятся к улучшению совокупности эксплуатационных характеристик, среди которых наиболее значимой является

тензочувствительность [1-4].

Повышение тензочувствительности способно косвенным путем решить следующие задачи:

1. Сохранение или минимизирование габаритных размеров кристалла;
2. Увеличение прочностных свойств МЭМС;

Поясним каждую задачу в отдельности. Первая задача: для создания кристаллов ДД, в

особенности на малые диапазоны ($P < 1$ кПа), возникает потребность в увеличении площади механической части (мембраны) и, соответственно, кристалла, что ограничивается габаритными размерами корпуса, уменьшением давления разрушения и, говоря в целом, не является положительным фактором в микроэлектронике, стремящейся к минимизированию элементов. Вторая задача: при определенных габаритах кристалла и геометрии концентраторов напряжений, т.е. жестких центров (ЖЦ), функционирование в более низких диапазонах давления достигается путем уменьшения толщины мембраны, что побочно приводит к резкому снижению давления разрушения мембраны. Имеются разработки, где для увеличения прочности мембраны используют дополнительные конструктивные элементы в виде упоров [5]. Подобные дополнительные элементы могут увеличивать температурный коэффициент нулевого сигнала (ТКН) ДД. Для снижения влияния упоров на ТКН

используют дополнительные вытравленные области в кристалле, снимающие паразитные механические напряжения с тензосхемы. Совокупность методов затрудняет реализацию технологического процесса. Кардинально новая МЭМС является решением для вышеописанных задач. Суть разрабатываемой МЭМС заключается в использовании в качестве тензоэлементов не только пассивных составляющих в виде резисторов р-типа (данные элементы используются с 1960-х годов), но и активных в виде биполярных вертикальных n-p-n транзисторов (данный выбор не является единственным, в дальнейшем возможно развитие относительно биполярных p-n-p транзисторов [6-15]).

Вместо распространенной электрической схемы моста Уитстона, где используется четыре тензорезистора (ТР), ставится схема дифференциального каскада (рис. 1), где

Рис. 1. Электрическая схема кристалла тензодифференциального каскада

Fig. 1. Die with electrical circuits of differential amplifier

Рис. 2. Кристалл с электрической схемой тензорезистивного моста Уитстона с отдельно сформированным БТТ

*Fig. 2. Die with electrical circuits of Wheatstone bridge and with separately formed **BPT***

используется четыре ТР и два биполярных тензотранзистора (БТТ). При равных механических частях кристаллов схема тензодифференциального каскада (ТДК) имеет существенное преимущество по тензочувствительности относительно стандартной схемы на тензомосте (ТМ).

Разработка кристалла ТДК

Разработка кристалла со схемой ТДК базировалась на исследовании тензоэффекта для единичного БТТ. По результатам литературного обзора [16-20] и анализа экспериментального образца в виде единичного БТТ (соединение по схеме с общим эмиттером), отдельно расположенного на тонкой части

упругого элемента кристалла ТМ (рис. 2) сформировалась основа теории для БТТ, состоящая из двух эффектов:

1. Анизотропия подвижности основных носителей заряда в базовой области;
2. Тензоэффект на сопротивлении базовой области

Для кристалла ТДК построена математическая модель, основанная на теоретическом расчете изменения электрических параметров и на анализе механических напряжений (рис. 3) в программном пакете ANSYS. Сравнение результатов моделирования и экспериментальных данных (таблица 1) показывает удовлетворительную сходимость изменения коэффициента усиления и сопротивления. В таблице 1: $\delta\beta_{1,2}$ – относительное изменение коэффициента усиления транзистора, $\delta R_{K1,2}$ – относительное изменение сопротивления к коллектору транзистора, $\delta R_{B1,2}$ – относительное изменение сопротивления к базе транзистора.

Таблица 1

Table 1

Относительное изменение параметров тензоэлементов кристалла ТДК при подаче давления $P=100$ кПа со стороны мембраны

Relative change of parameters for strain elements of the PSDA crystal at a pressure $P = 100$ kPa from the side of the membrane

Данные / Параметр		ANSYS	Практика
Сжатие	$\delta\beta_1$	+5,5%	+7,9%
	δR_{K1}	+5,9%	+8,7%
	δR_{B2}		
Растяжение	$\delta\beta_2$	-4,4%	-5,2%
	δR_{K2}	-4,2%	-4,5%
	δR_{B1}		

В результате моделирования были выбраны технологические нормы и, соответственно, номиналы тензоэлементов схемы, представленные в таблице 2, где R_B – сопротивление к базе транзистора, R_K – сопротивление к коллектору транзистора, β – коэффициент усиления транзистора при $I_{BЭ} = 14$ мкА, $R_{ВНЕШ}$ – внешнее нечувствительное к давлению сопротивление, $I_{BЭ}$ – ток базы транзистора, $A_{кр}$ – площадь кристалла ТДК, $W_{мемб}$ – толщина мембраны, $A_{жц}$ – площадь жесткого

центра, P – выделяемая мощность на электрической схеме кристалла ТДК, U_{KB} проб – пробивное напряжение обратной ветви вольтамперной характеристики транзистора.

Таблица 2

Table 2

Основные электрические и механические параметры кристалла

Die's electrical and mechanical parameters

Параметр	Значение	Размерность
$U_{пит}$	2,0	В
R_B	5,40	кОм
R_K	0,48	кОм
β	108	
$R_{внеш}$	100	кОм
$I_{БЭ}$	14	мкА
U_{KB} проб	70	В
$A_{кр}$	4,0 x 4,0	мм
$W_{мемб}$	28	мкм
$S_{мемб}$	2,0 x 2,0	мм
Количество ЖЦ	1	
$A_{ЖЦ}$	1,2 x 1,2	мм
P	2,3	мВт

Разработаны серии топологий кристалла ТДК, из набора которых была найдена оптимальная версия, представленная на рисунке 4. В одном из первоначальных вариантов

кристалла использовалось соединение транзистора Дарлингтона в качестве активной части от тензоэлементов цепи. Данные соединения приводят к существенной шумовой составляющей выходного сигнала каскада, измерение тензочувствительности при которой фактически не возможно.

Результаты и обсуждение

Положительный эффект, связанный с повышением тензочувствительности был достигнут на практике. При равной механической части двух интегральных чувствительных элементов, параметры которой указаны в таблице 1, выходная тензочувствительность кристалла ТДК (рис. 4), равная $S = 0,66$ мВ/кПа/В, превысила значения кристалла ТМ (рис. 2) в 2,2 раза.

При исследовании режима функционирования кристалла ТДК

Рис. 3. Механические напряжения кремниевой мембраны и расположение тензоэлементов на кристалле

Fig. 3. Mechanical stresses of silicon membrane and the arrangement of strain elements on die

Рис. 4. Топология кристалла ТДК

Fig. 4. Topology of die PSDA

анализировались	зависимости	схемы	и,	соответственно,
выходной тензочувствительности S		коэффициента β усиления БТТ.		

Из графиков зависимости тензочувствительности от тока в базовой цепи (рис. 5а), а также зависимости коэффициента усиления от тока в базовой и коллекторной цепи (рис. 5б, в) видно, что максимум функции достигается в «точке перегиба» при переходе БТТ из активного режима в режим насыщения. Максимум функции достигается при $I_{БЭ} = 14$ мкА ($U_{КЭ} = 2$ В). Исследование зависимости тензочувствительности и коэффициента усиления от напряжения $U_{КЭ}$, являющегося в данном случае напряжением питания $U_{пит}$ для тензосхемы (рис. 6), показало, что максимум функции принадлежит достаточно обширному диапазону.

Сравним две рабочие точки тензосхемы: в момент достижения функцией экстремума зависимости при напряжении питания $U_{пит} = 3,5$ В и в момент начала «полки» максимума тензочувствительности при $U_{пит} = 2,0$ В. При меньшем напряжении питания происходит незначительное снижение тензочувствительности (<1%), при

этом более значимо минимизируется шумовая

Рис. 5. Зависимости: а) тензочувствительности S от тока в базовой цепи $I_{БЭ}$, б) коэффициента усиления β от тока в базовой цепи $I_{БЭ}$, в)

**коэффициента усиления β от тока в
коллекторной цепи $I_{КЭ}$**

Fig. 5. Dependencies: a) sensitivity S by current of basic's circuit I_{BE} , b) gain β by current of basic's circuit I_{BE} , c) gain β by current of collector's circuit I_{CE}

**Рис. 6. Зависимости: а)
тензочувствительности S от
напряжения в базовой цепи $U_{КЭ}$, б)
коэффициента усиления β от
напряжения в базовой цепи $U_{КЭ}$**

Fig. 6. Dependencies: a) sensitivity S by voltage of base's circuit U_{CE} , b) gain β by voltage of base's circuit U_{CE}

составляющая выходного сигнала ($> 40\%$) и первоначальный разбаланс сигнала ($> 50\%$). Зависимость

выходного сигнала тензосхемы кристалла ТДК является линейной в рабочем диапазоне измерений $0 \dots 60$ кПа (рис. 7). Исследование кристалла ТДК показало и отрицательные моменты данной разработки. Параметрические характеристики имеют два устранимых недостатка: температурная характеристика и шумовая составляющая выходного сигнала. ТКН достигает значения в $0,65 \text{ } \%/^{\circ}\text{C}$ и температурный гистерезис нулевого сигнала (ТГН) – $1 \text{ } \%$. Высокое значение ТКН является следствием высокой температурной зависимости транзистора, которая в диапазоне рабочих температур $T = -30 \dots +80 \text{ } ^{\circ}\text{C}$ является линейной и значения колеблются в пределах $\text{TK}\beta = 0,6 \dots 0,9 \text{ } \%/^{\circ}\text{C}$ [21, 22]. Минимизировать эффект возможно при создании схемы термокомпенсации нулевого сигнала, функционирующей по принципу, описанному в литературе (например, [23]), который заключается в зеркальном отражении тензосхемы на

недеформируемой области кристалла. Высокое значение ТГН связано с расположением на тонкой части упругого элемента металлизированных дорожек. Различие в температурных коэффициентах линейного расширения для кремния и металла приводят к частичному невозврату нулевого сигнала. Наличие металла на мембране возможно избежать благодаря выводу областей транзистора на недеформируемую область кристалла. Вторым устранимым недостатком кристалла ТДК является высокая шумовая составляющая выходного сигнала. Минимизировать шум возможно за счет изменения технологических норм при проектировании транзистора, то есть необходимо сократить толщину активной базовой области БТТ [24]. В ранее полученных образцах при толщине активной базовой области $W_{\text{Б.акт.}} = 0,8$ мкм и напряжении $U_{\text{КЭ}} = 2$ В динамический диапазон был снижен до 3 порядка ($\Delta U_{\text{шум}} = \pm 150$ мкВ).

Рис. 7. Линейная зависимость выходного сигнала от давления

Fig. 7. Linear dependence of output signal by pressure

Стоит отметить, что при выборе рабочей точки БТТ с меньшим напряжением $U_{\text{КЭ}} = 0,5$ В (рис. 8) происходит существенное снижение шумовой составляющей более чем в 6,5 раз, менее значительное снижение выходной тензочувствительности на 35% ($S = 0,43$ мВ/кПа/В) и резкое снижение среднего значения первоначального разбаланса выходного сигнала с 26 мВ до 3 мВ.

Кристалл ТДК возможно модернизировать с целью повышения выходной тензочувствительности

Рис. 8. Зависимости шумовой составляющей выходного сигнала и тензочувствительности от напряжения $U_{кэ}$

Fig 8. Dependences of noise's component from output signal and the sensitivity by voltage U_{CE}

за счет изменения номиналов тензоэлементов схемы. Моделирование проводилось с помощью симулятора электрических схем (SPICE) в программном обеспечении NI Multisim. Были использованы значения относительного изменения номиналов тензоэлементов от подаваемого давления, представленные в таблице 1. При воспроизведении чувствительного элемента, полученного на практике, с учетом задания основных технологических параметров БТТ (потенциал поля

перехода база – эмиттер $U_{БЭ} = 0,68$ мВ, обратный ток коллекторного перехода $I_{К\text{ обр.}} = 1$ нА), значения тензочувствительности S моделируемой системы в точности совпали с результатами эксперимента $S = 0,66$ мВ/кПа/В (рис. 9а). Изменение номиналов тензоэлементов ($R_K = 2,2$ кОм, $\beta = 50$) и напряжения питания ($U_{пит} = 5$ В) позволит потенциально повысить тензочувствительность в 2,3 раза, то есть до значения $S = 1,51$ мВ/кПа/В (рис. 9б).

Рис. 9. Моделирование работы тензосхемы для: а) полученных образцов на практике, б) образцов с измененными номиналами тензоэлементов

Fig. 9. Modeling of circuit for: a) samples obtained in practice, b) samples with changed values of elements

Закключение

Использование БТТ в качестве элементов схемы чувствительного элемента ДД повышает выходную тензочувствительность. Недостатки кристалла ТДК, связанные с температурными характеристиками и шумовой составляющей выходного сигнала являются устранимыми. Дополнительным

повышением термостабильности (а также тензочувствительности) схемы послужит создание кристалла ТДК, где в усилительных каскадах будут использованы резисторы базового делителя и резистор в эмиттерной цепи для осуществления отрицательной обратной связи. Последующая доработка по всем вышеописанным методам модернизации кристалла ТДК позволит получить чувствительные

элементы, превосходящие по качеству определенных параметров аналоги на тензорезистивном мосте Уитстона.

Авторы выражают благодарность Химушкину Борису Ивановичу за содействие в технологическом аспекте создания кристалла и Фомичеву Владимиру Юрьевичу за помощь в схемотехнических вопросах разработки.

Список литературы

1. **Gusev E.P., Garfunkel E., Dideikin A., Vaganov V.I.** Advanced materials and technologies for micro/nano-devices, sensors and actuators. History of early research on MEMS in Russia (U.S.S.R) // NATO Science for Peace and Security Series B: Physics and Biophysics. 2010. Pp. 3-30. DOI: 10.1007/978-90-481-3807-4
2. **Belov N. S., Lihua L., Kim V., Dinh V.** Low pressure sensors and flow sensors // Pat. USA. US2015192487 A1. 2016. Pp. 1-16.
3. **Li L., Belov N.S., Klitzke M., Park J.-S.** High performance piezoresistive low pressure sensors // Article for IEEE Sensors 2016 conference. 2016. Pp. 1-4. DOI: 10.1109/ICSENS.2016.7808875
4. **Игнатьева Е. В., Михайлов Ю.А., Тимошенков С.П.** О проектировании мембраны с жестким центром кристаллов кремниевых тензопреобразователей на давлении от 0,025 до 25 МПа // Нано- и микросистемная техника. 2010. №2. Стр. 24-31.
5. **Суханов В.С., Данилова Н.Л., Панков В.В.** Микроэлектронный датчик давления с чувствительным элементом, защищенным от перегрузки // Патент РФ. RU2564376 C1. Стр. 1-14.
6. **Zhao. X., Wen D., Li G.** Fabrication and Characteristics of an nc-Si-Si Heterojunction MOSFETs Pressure Sensor // MDPI «Sensors». 2012. №12. Pp. 6369-6379.
7. **Полякова А.Л.** К вопросу о чувствительности р-п переходов к малым деформациям // Москва. Акустический журнал. 1967. №2. Стр. 256-261.
8. **Полякова А.Л.** Физические принципы работы

полупроводниковых датчиков
механических величин // Москва.
Акустический журнал, 1972. №1.
Стр. 1-22.

9. **Ваганов В.И.** Интегральные
тензопреобразователи / Москва.
Энергоатомиздат. 1983. Стр. 104-106

10. **Полякова А.Л.** Деформация
полупроводников и
полупроводниковых приборов /
Москва. Энергия. 1979. Стр. 124-
128.

11. **Агеев О.А., Мамиконova
В.М., Петров В.В., Котов В.Н.,
Негоденко О.Н.** Микроэлектронные
преобразователи неэлектрических
величин / Таганрог. Изд-во ТРТУ.
2000. Стр. 54-65.

12. **Dan Mihai Stefanescu.**
Handbook of Force Transducers /
Springer. 2011. Pp. 49-68.

13. **Драгунов В.П., Ильенков
А.И.** Интегральный
тензочувствительный элемент //
Патент СССР. SU1610243 A1, 1990.
Стр. 1-2.

14. **Аш. Ж.** Датчики
измерительных систем / Москва.
Мир. 1992. Стр. 433-440.

15. **Middelhoek S., Date J.W.**
Noorlag. Modern electronic measuring
systems. Silicon microtransducer: a new
generation of measuring elements /
Delft university press. 1978. Pp. 16-17.

16. **Бабичев Г.Г., Козловский
С.И., Романов В.А., Шаран Н.Н.**
Кремниевый двухэмиттерный
дифференциальный тензотранзистор
с ускоряющим электрическим полем
в базе // Журнал технической
физики. 1999. Т. 69. №. 10. Стр. 63-
68.

17. **Неизвестный И.Г., Гридчин
В.П.** Использование напряженного
кремния в МДП-транзисторах и
КМОП-структурах //
Микроэлектроника. 2009. №2. Стр.
83-98. DOI:
10.1134/S1063739709020012

18. **Kanda Y.** A Graphical Repre-
sentation of the Piezoresistance Coeffi-
cients in Silicon // IEEE Transactions
on electron devices. 1982. Vol. ED-29,
№ 1. Pp. 64-70.

19. **Ваганов В.И.** Электронная
измерительная техника / Москва.
Атомиздат. 1978. Стр. 124-130.

20. **Ваганов В.И.**
Микроэлектронный преобразователь

давления // Патент СССР SU1328700
A1. 07.08.1987. Стр. 1-2.

21. **Титце У., Шенк К.** Полупроводниковая схемотехника / Москва. МДК Пресс. Т. 1. 2008. Стр. 74.

22. **Степаненко И.П.** Основы теории транзисторов и транзисторных схем / Москва. Энергия. 1977. Стр. 207-212.

23. **Шахнов В.А., Андреев К.А., Тиняков Ю.Н., Власов А.И.,**

Токарев С.В., Цивинская Т.А., Цыганков В.Ю.

Полупроводниковый преобразователь давления // Патент РФ RU2537517 C1. 10.01.2015. Стр. 1-6.

24. **Bogdan M. Wilamowski, David Irwin J.** Fundamentals of Industrial electronics / Taylor and Francis Group, LLC. 2010. Pp. 221-223

Basov M.V. Engineer, basov.vniia@gmail.com,

Prigodskiy D.M. Engineer-researcher, e-mail: dprigodskiy@gmail.com,

Federal State Unitary Enterprise "All-Russian Research Institute of Automatics"

INVESTIGATION OF SENSITIVE ELEMENT FOR PRESSURE SENSOR BASED ON BIPOLAR PIEZOTRANSISTOR

The paper summarizes results of investigation of high-sensitivity MEMS pressure sensor based on a circuit containing both active and passive stress-sensitive elements: a differential amplifier utilizing two n-p-n piezotransistors and for p-type piezoresistors. A comparative analysis of a sensor utilizing this circuit with a pressure sensor based on traditional piezoresistive Wheatstone bridge and built on the same mechanical part is provided. MEMS pressure sensor with the differential amplifier (PSDA) has sensitivity of $S = 0.66 \text{ mV/kPa/V}$, which exceeded the sensitivity of the element with piezoresistive Wheatstone bridge (PSWB) by 2.2 times. The sensitivity increase allows for the following sensor improvements: die size reduction, increase of diaphragm mechanical strength while keeping high pressure sensitivity, and simplifying requirements to external processing of the pressure

sensor output signal. There are two main challenges related to the use of PSDA-based pressure sensors: strong dependence of output signal on temperature and higher than in PSWB noise reducing the dynamic range of the device to 10^3 . The article describes methods of addressing these problems. The temperature dependence of sensor output signal can be minimized with help of an offset thermal compensation circuit and by eliminating metallization at the thin part of the diaphragm. The noise can be minimized by reducing the thickness of the active base region of the transistor. Circuit analysis with software NI Multisim shows that sensitivity of PSDA-based pressure sensor can be increased 2.3 times by circuit optimization.

Keywords: *sensitive element, pressure, on-chip differential amplifier, piezotransistor, piezoresistor, temperature characteristics, noise*

References

1. **Gusev E.P., Garfunkel E., Dideikin A., Vaganov V.I.** Advanced materials and technologies for micro/nano-devices, sensors and actuators. History of early research on MEMS in Russia (U.S.S.R) // NATO Science for Peace and Security Series B: Physics and Biophysics. 2010. Pp. 3-30. DOI: 10.1007/978-90-481-3807-4
2. **Belov N.S., Lihua L., Kim V., Dinh V.** Low pressure sensors and flow sensors // Patent USA. US2015192487 A1. 2016.
3. **Li L., Belov N.S., Klitzke M., Park J.-S.** High performance piezoresistive low pressure sensors // Article for IEEE Sensors 2016 conference. 2016. Pp. 1-4. DOI: 10.1109/ICSENS.2016.7808875
4. **Ignateva E.V., Mihajlov Ju.A., Timoshenkov S.P.** O proektirovanii membrany s zhestkim centrom kristallov kremnievyh tenzopreobrazovatelej na davlenii ot 0,025 do 25 MPa // Nano- i mikrosistemnaya Tekhnika. 2010. No. 2. Pp. 24-31.
5. **Suhanov V.S., Danilova N.L., Pankov V.V.** Mikrojelektronnyj datchik davlenija s chuvstvitel'nym jelementom, zashhishhennym ot peregruzki // Patent RF. RU2564376 C1. Pp. 1-14.

6. **Zhao X., Wen D., Li G.** Fabrication and Characteristics of an nc-Si-Si Heterojunction MOSFETs Pressure Sensor // MDPI «Sensors». 2012. №12. Pp. 6369-6379.
7. **Poljakova A.L.** K voprosu o chuvstvitel'nosti p-n perehodov k malym deformacijam // Moscow. Akusticheskij zhurnal. 1967. №2. Pp. 256-261.
8. **Poljakova A.L.** Fizicheskie principy raboty poluprovodnikovyh datchikov mehanicheskikh velichin // Moscow. Akusticheskij zhurnal. 1972. №1. Pp. 1-22.
9. **Vaganov V.I.** Integral'nye tenzopreobrazovateli // Moscow. Jenergoatomizdat. 1983. Pp. 104-106.
10. **Poljakova A.L.** Deformacija poluprovodnikov i poluprovodnikovyh priborov // Moscow. Jenergija. 1979. Pp. 124-128.
11. **Ageev O.A., Mamikonova V.M., Petrov V.V., Kotov V.N., Nengodenko O.N.** Mikrojelektronnye preobrazovateli nejelektricheskikh velichin / Taganrog. Izd-vo TRTU. 2000. Pp. 54-65.
12. **Dan Mihai Stefanescu.** Handbook of Force Transducers / Springer. 2011. Pp. 49-68.
13. **Dragunov V.P., Ilenkov A.I.** Integral'nyj tenzochuvstvitel'nyj jelement // Patent USSR. SU1610243 A1, 1990. Pg. 1-2.
14. **Ash. G.** Datchiki izmeritel'nyh sistem / Moscow. Mir. 1992. Pp. 433-440.
15. **Middelhoek S., Date J.W. Noorlag.** Modern electronic measuring systems. Silicon microtransducer: a new generation of measuring elements / Delft university press. 1978. Pp. 16-17.
16. **Babichev G.G., Kozlovskij S.I., Romanov V.A., Sharan N.N.** Kremnievyj dvuhjemiternyj differencial'nyj tenzotranzistor s uskorjashhem jelektricheskim polem v baze // Zhurnal tehnicheckoj fiziki. 1999. T. 69. No. 10. Pp. 63-68.
17. **Neizvestnyj I.G., Gridchin V.P.** Ispolzovanie naprjazhennogo kremnija v MDP-tranzistorah i KMOP-strukturah // Mikrojelektronika. 2009. №2. Pp. 83-98. DOI: 10.1134/S1063739709020012
18. **Kanda Y.** A Graphical Representation of the Piezoresistance Coeffi-

cients in Silicon // IEEE Transactions on electron devices. 1982. Vol. ED-29, № 1. Pp. 64-70.

19. **Vaganov V.I.** Jelektronnaja izmeritel'naja tehnika. Moscow. Atomizdat. 1978. Pp. 124-130.

20. **Vaganov V.I.** Mikrojel-elektronnyj preobrazovatel' davlenija // Patent USSR. SU1328700 A1. 07.08.1987. Pp. 1-2.

21. **Titce U., Shenk K.** Poluprovodnikovaja shemotehnika / Moscow. MDK Press. T. 1. 2008. Pp. 74.

22. **Stepanenko I.P.** Osnovy teorii tranzistorov i tranzistornyh shem / Moscow. Jenergija. 1977. Pp. 207-212.

23. **Shahnov V.A., Andreev K.A., Tinjakov Ju.N., Vlasov A.I., Tokarev S.V., Civinskaja T.A., Cygankov V.Ju.** Poluprovodnikovyj preobrazovatel' davlenija // Patent RF. RU2537517 C1. 10.01.2015. Pp. 1-6.

24. **Bogdan M. Wilamowski, David Irwin J.** Fundamentals of Industrial electronics / Taylor and Francis Group, LLC. 2010. Pp. 221-232.